

Bell/S6D

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



Vetzeria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY

Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 13d (z. ind.B) 30035 Mirano (VE) - ITALY
Ufficio Commerciale Italia Tel.041 57 29 653
Export Department Tel. +39 041 57 29 654
Fax +39 041 57 02 533

www.demajomurano.com

Uff.Commerciale Italia :p.brunello@demajomurano.com
Export Department :export@demajomurano.com

Bell - sospensione S6D

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il disco "A" fissato al magnete "X".
 - Fissare la scatola "B" al soffitto.
 2. Fissare a soffitto i conetti metallici "C" alla distanza prescelta dal rosone centrale.
 - Inserire i cavi d'acciaio "D" nei gripper "E".
 - Avvitare i gripper facendo uscire il cavo d'acciaio in eccedenza dal foro laterale (vedi Fig.Y).
 - Per regolare la lunghezza del cavo d'acciaio schiacciare il puntalino del gripper "E".
 - Appoggiare le asole "F" dei vetri diffusori "G" ai cavi d'acciaio; quindi portare la parte metallica "H" in appoggio sul vetro e fissarla con i due perni.
 3. Regolare la lunghezza del cavo elettrico e fissarlo con l'apposito bloccacavo "I".
 - Eseguire il collegamento del cavo interno alla morsettieria (Fig.4)
 - Eseguire il collegamento alla morsettieria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Fissare il disco "A" al magnete "X".
3. Inserire le lampadine MAX 100W E27 goccia opalina.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Take off plate "A" fixed to the magnet "X".
 - Fix the metal box "B" to the ceiling.
 2. Fix the small metal cones "C" to the ceiling as far as you wish from the central canopy.
 - Insert the steel cables "D" inside the grippers "E".
 - Screw the grippers up minding to let the exceeding steel cable out the special side hole (see picture Y).
 - Adjust the length of the cable pressing the end of the gripper "E".
 - Hang the glass shades "G" with their holes "F" on the ends of the steel cables then lower the bar "H" till it lays on the edge of the glass and fix it screwing the two pivots inside.
 3. Adjust the length of wire and fix it with the cable clamp screw "I".
 - Connect the internal wire to the terminal (see picture 4).
 - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕
 - Fix plate "A" to magnet "X".
3. Insert MAX 100W E27 opaline sphere.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente in infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

