

Fly/S1

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Vetzeria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY
Uffici e depositi:
Via G. Galilei, 13d (z. ind. B) 30035 Mirano (VE) - ITALY
Ufficio Commerciale Italia Tel. 041 57 29 653
Export Department Tel. +39 041 57 29 654
Fax +39 041 57 02 533
www.demajomurano.com
e-mail: demajo@demajomurano.com

Fly - sospensione S1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare a soffitto la scatola metallica "A".
 - Scollegare il cavo interno dalla morsettiera di alimentazione.
 - Regolare la lampada all'altezza desiderata intervenendo sul cavo d'acciaio "B" e bloccarlo serrando le viti di sicurezza "C".
 - Tagliare se necessario il cavo elettrico in eccedenza e ripristinare il collegamento del cavo interno alla morsettiera.
 - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Inserire il coperchio metallico "D" passando il cavo d'acciaio "B" nella fessura, bloccare usando la vite "E".
 - Attenzione far coincidere i due perni "F" antirotazione.
 - Inserire il cilindretto "G" e la lastra in vetro "H" bloccando il tutto con la ghiera metallica "I" avvitandola al portalampade "L1".
 - Per un'eventuale sbilanciamento della lastra "H" spostarla a destra o a sinistra sfruttando il lasco dei fori su di essa.
 - Fissare il bicchierino molato "M" con la parte più stretta rivolta verso il basso usando le molle "N1".
 - Inserire la lampadina consigliata 60W E14 incandescenza trasparente.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Fix on the ceiling the metal box "A".
 - Disconnect the internal cable from the supply terminal.
 - Set the lamp at the desired level working on the metal cable "B" and block it with the security "C" screws.
 - Cut out the exceeding electrical wire and reconnect the internal cable to the terminal.
 - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N; and the earth yellow/green one the lodging marked with the earth symbol ⊕
 - Insert the metal cap "D" pass the steel cable "B" into the slit, and block using the screw "E".
 - Beware let correspond both antirotation studs "F".
 - Insert the cylinder "G" and the glass plate "H" and block using the metal ring "I" screwing it to the socket "L1".
 - In case the glass plate "H" is not balanced, move it slightly to the right or to the left taking advantage of the wider hole.
 - Fix the ground glass "M" - narrow side on the bottom- using the "N1" springs.
 - Insert the advised transparent incandescent 60W E14 bulb.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente in infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

