

Memory S1GD S1PD

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



Vetreria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY
Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 34 - 30035 Mirano (VE) - ITALY
Ufficio Commerciale Italia Tel.041 57 29 653
Export Department Tel. +39 041 57 29 654
Fax +39 041 57 02 533
www.demajomurano.com

Uff. Commerciale Italia : p.brunello@demajomurano.com
Export Department : export@demajomurano.com

Memory - sospensione decentrata - 1 luce

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

- Staccare il coperchio "A" fissato al magnete "X".
 - Fissare la scatola "B" al soffitto.
 - Scollegare i cavi elettrici dalla scatola isolante "C".
 - Allentare la vite del bloccacavo "D".
 - Posizionare a soffitto il bloccacavo "E" con la vite a pressione.
 - Regolare la lunghezza del cavo, tagliare se necessario il cavo elettrico in eccedenza e bloccarlo vedi Fig.3
 - Accostare la conifica "F" a soffitto e bloccarla avvitando la vite "G".
 - Ripristinare il collegamento del cavo interno alla morsetteria e riavvitare la vite del bloccacavo "D".
 - Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L- N, e quindi chiudere la scatola isolante.
 - Portare il coperchio "A" a chiudere sul soffitto.
- Inserire il vetro diffusore "H" e fissarlo con i tre perni "I" avvitandoli negli appositi alloggi "L" posti sul bicchierino metallico.
 - Inserire la lampadina max 100W E27 goccia opalina o 100W E27 PAR 30 per il diffusore cristallo.
 - Per il diffusore H.28,5 cm si può inserire la lampadina 1x20W E27 fluorescente.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

- Take down cover "A" fixed to magnet "X".
 - Fix the metal box "B" to the ceiling.
 - Disconnect the electrical cables from the terminal "C".
 - Loosen the cable clamp "D".
 - Place and fix the cable block "E" with the pression screw.
 - Adjust the lenght of wire, cut if necessary wire in excess and fix it see Fig.3.
 - Let the small metal cone "F" cover the cable blocks and then fix it with the screw "G".
 - Restore the connection of internal wire to the terminal and tighten the screw of the cable-block "D".
 - Connect the electrical wires to the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N and then close the special isolating box "C".
 - Lift the cover "A" to the ceiling.
- Insert the glass shade "H" and fix it by screwing pivots "I" into the special lodgings "L" on metal cylinder.
 - Insert max 100W E27 opaline sphere or 100W E27 PAR 30 for the clear glass shade.
 - For the H.28,5 cm glass shade a 1x20W E27 fluorescent bulb can be used.



Apparecchio con classe di isolamento II: in questo apparecchio le parti metalliche non devono essere collegate ad un conduttore di protezione.
Classe II luminaire: in this fixture no metal part must be connected to any protection conductor.



Apparecchio predisposto per il monaaggio diretto su superfici normalmente ininflamabili
Luminaire suitable for directly mounting on normally inflammable surfaces.

