

# Plana Plus S140

## DIMMERABILE

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.



deMajo ILLUMINAZIONE S.r.l.  
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)  
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653  
e-mail: p.brunello@demajomurano.com  
Export Department tel.+39 041 57 29 654  
e-mail: export@demajomurano.com  
Telefax +39 041 57 02 533  
www.demajoilluminazione.com

3PIEG00483 07/07/2006

## Plana Plus - sospensione lunghezza 140 cm.

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserto l'alimentazione di rete.

1. Fissare a soffitto la staffa "A".
2. Fissare a soffitto i quattro conetti "B" a distanza indicata come in Fig.X.  
ATTENZIONE far passare i due cavi d'acciaio attraverso i due anelli in plastica "Z" posti sul cavo elettrico.  
- Inserire i cavi d'acciaio "C" nei gripper "Y".  
(Per regolare la lunghezza dei cavi d'acciaio "C" schiacciare il puntalino del gripper "Y")  
- Inserire le lampadine 2 x 54W G5 fluoescente lineare T5.
3. Se necessario regolare la lunghezza dei cavi elettrici fissandoli con i due bloccacavi "D".
3. Ripristinare il collegamento alla morsetteria interna dell'alimentatore negli alloggi contraddistinti dai numeri: 9-10-11-12-13-14-15-16 come da Fig.3.  
- Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕  
- In particolare, per il collegamento dei fili del varialuce (dimmer), il morsetto siglato con L-DIMMER deve collegarsi al pulsante normalmente aperto.
1. Portare la scatola metallica "E" a chiudere sul soffitto bloccandola con le viti "F".

## Plana Plus - pendant length 140 cm.

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Fix the bar "A" to the ceiling.
2. Fix the four cones "B" at the correct distance as indicated in picture X.  
IMPORTANT two of the steel cables should also pass through the plastic rings "Z" placed along the electrical wires.  
- Insert the steel cables "C" in the grippers "Y".  
(press the small bottom cylinder of the gripper "Y" in order to release the cables and adjust their length)  
- Insert the linear fluorescent lamp T5 2 x 54W G5.
3. Adjust if necessary the length of the electrical wires and fix them with cable-block "D".
3. Connect the electrical wire at the terminal inside the ballast again in the lodgings marked with the numbers: 9-10-11-12-13-14-15-16 see picture 3.  
- Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕  
- In particular as, for the wires of the dimmer, the terminal marked with "L-DIMMER" should be connected to the single push button to switch on.
1. Have the metal box "E" cover the bar "A" and block it with the screw "F"

IN CASO DI FUNZIONAMENTO CON UN SOLO NEON, SI DEVE INVERTIRE UN BLOCCO PORTALAMPADA.

IF ONE OF THE TWO FLUORESCENT TUBES IS NOT WORKING YOU MUST ROTATE THE LAMPHOLDER.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

